

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора УлГТУ

Л.С. Ямпольский
Л.С. Ямпольский

«01» 09 2025г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий персонала СОЛ «Садовка»
при срабатывании системы автоматической пожарной
сигнализации

ИПБ 051-25

1. Общие положения

1.1. Ответственность за правильную эксплуатацию установленной в СОЛ «Садовка» автоматической пожарной сигнализации возлагается на технического директора спортивно-оздоровительного лагеря.

1.2. Ответственность за эксплуатацию приборов АПС, установленных на отдельных объектах СОЛ «Садовка», несет ответственный за соблюдением мер пожарной безопасности на этих объектах, которые в своей повседневной деятельности должны пользоваться настоящей инструкцией, а также инструкцией по правилам пользования закрепленным за ними прибором (блоком).

2. Действия персонала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации

2.1. «Зимний дом»

2.1.1. При срабатывании блока «Гранит 24» (мигает сигнальная лампа, гудит звуковая сирена):

- Нажать кнопку под мигающей лампочкой (лампа погаснет, сирена выключится).
- Уточнить помещения, находящиеся под охраной данного луча пожарной сигнализации (список на стене).
- Убыть к месту срабатывания автоматической пожарной сигнализации для уточнения обстановки (наличия загорания, задымления).

2.1.2. При обнаружении загорания:

- Оповестить проживающих о пожаре.
- Блокировать помещение, где возник пожар, закрыв входную дверь.

- Включить звуковое оповещение о пожаре (нажать ручной пожарный извещатель).
- Сообщить о пожаре руководству СОЛ «Садовка».
- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

2.1.3. При установлении ложного срабатывания:

- Переключить прибор в исходное (рабочее) состояние (отжать кнопку). При исправной работе прибора и луча охраны пожарной сигнализации соответствующая лампочка не мигает и сирена не гудит.
- Если прибор срабатывает и в этом случае, нажатием кнопки отключить неисправный луч пожарной сигнализации и сообщить администрации СОЛ «Садовка».

2.1.4. При срабатывании контрольного прибора радиоэлектронной системы АПС

(на табло высвечивается номер сработавшего луча АПС и гудит сирена):

- Нажать кнопку «СБРОС» - отключится сирена и прибор установится в дежурное состояние (на табло высветится знак « - »).
- Подождать 1-2 минуты и при повторном срабатывании луча, нажав кнопку «СБРОС», сообщить об этом администрации СОЛ «Садовка».
- При отсутствии повторного срабатывания, позвонить по телефону ответственному за эксплуатацию контрольного прибора сработавшего луча и дать команду на проверку охраняемых лучом помещений, его переключение в рабочий режим.

2.2. «Новый рубленый дом»

2.2.1. При срабатывании блока «Сигнал ВК»

(горит светодиод сработавшего луча АПС и гудит сирена):

- Выключатель питания сирены поставить в положение «ВЫКЛ».
- В соответствии со списком, вывешенным на стене вблизи контрольного прибора, проверить методом обхода все указанные в нём помещения на предмет наличия загорания (задымления).

2.2.2. При обнаружении загорания (задымления):

- Оповестить проживающих о пожаре.
- Включить звуковое оповещение о пожаре (нажать ближайший ручной пожарный извещатель).
- Блокировать помещение, где возник пожар, закрыв входную дверь.
- Сообщить о пожаре руководству СОЛ «Садовка».
- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

2.2.3. При установлении ложного срабатывания

(загорание или задымление не обнаружено):

- Переключить прибор в исходное (рабочее) состояние (выключатель питания прибора выключить и включить). При исправной работе прибора и луча охраны пожарной сигнализации соответствующая лампочка не мигает и сирена не гудит.

- Если прибор срабатывает и в этом случае сообщить администрации СОЛ «Садовка».

2.3. Столовая

2.3.1. При срабатывании блока «Гранит 4» (горит лампочка, гудит сирена):

- Отключить питание sireны
- Проверить помещения на предмет загорания (задымления).

2.3.2. При обнаружении загорания (задымления):

- Оповестить отдыхающих (сотрудников) о пожаре.
- Включить звуковое оповещение о пожаре (переключатель на стене в обеденном зале).
- Блокировать помещение, где возник пожар, закрыв входную дверь.
- Сообщить о пожаре руководству СОЛ «Садовка».
- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

2.3.3. При установлении ложного срабатывания

(загорание или задымление не обнаружено):

- Переключить прибор в исходное (рабочее) состояние (выключатель питания прибора выключить и включить). При исправной работе прибора и луча охраны пожарной сигнализации соответствующая лампочка не мигает и сирена не гудит.
- В случае срабатывания прибора и в этом случае сообщить администрации СОЛ «Садовка».

2.4. Вагончики для персонала

При срабатывании контрольно-передающего прибора радиоэлектронной системы АПС (гудит сирена):

Произвести осмотр помещений, находящихся под охраной данного прибора, на предмет загорания (задымления).

2.4.1. При обнаружении загорания (задымления):


- Оповестить проживающих вблизи объекта о пожаре.
- Блокировать помещение, где возник пожар, закрыв входную дверь.
- Сообщить о пожаре руководству СОЛ «Садовка».
- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

2.4.2. При установлении ложного срабатывания

(загорание или задымление не обнаружено):

- Переключить прибор в исходное (рабочее) состояние (приложить к контакту кодовый ключ).
- Если прибор срабатывает и в этом случае сообщить администрации СОЛ «Садовка».

Начальник отдела ГО и ЧС



А.А. Буровский